

單頻

UR101

無線麥克風系統



UR101 無線麥克風系統具有卓越的品質及出眾的性能，在簡約而獨特的外觀設計上，隱藏的集成天線與易於使用的操作界面，足以滿足您專業聲樂上的使用需求。

UR101 桌上型接收機可以選擇搭配手握式發射器或腰掛式發射器。而在腰掛式發射器上則可以選擇領夾式麥克風或線纜作為輸入搭配使用。

■ 特色

- ▶ 50 Hz- 16 KHz 音頻傳輸範圍。
- ▶ 快速掃描找到乾淨的頻率。
- ▶ 隱藏式的天線分配設計。
- ▶ 大頻率範圍為 512-536 MHz
- ▶ 一鍵式發射器和接收機頻道透過 IR 同步功能。
- ▶ 具有平衡式 XLR 和非平衡式 1/4" 輸出。
- ▶ 在 9 種頻段中，每種頻段中都含有預設的 9 個頻道。



UR101 規格

■ 整體系統

調變	Wideband FM
頻率範圍	512 - 536 MHz
交換頻寬	Up to 24 MHz or 30 MHz
頻率	9 bank with up to 9 pre-programmed frequencies within switching bandwidth, 4 frequencies within 2 MHz
信噪比	≥ 103 dBA
總諧波失真	$\leq 0.9\%$
溫度範圍	Operation : 0°C to +40°C Storage : -20°C to +70°C
系統同步	Infrared Sync

■ UR101 接收機

型號	UR101
頻道	單頻
分集原理	Antenna switching diversity via internal antennas
靈敏度 (at peak deviation)	$< 3 \mu\text{V}$ at 52 dB(A)rms S/N
音頻傳輸範圍	50 to 16,000 Hz (-3 dB)
最大音頻輸出電壓 XLR 插孔 (平衡式)	+12 dBu ± 2 dB @ peak dev/ 1kHz fmod / >10k Ohm Load protected against P48 (phantom powering)
最大音頻輸出電壓 6.3mm 插孔 (非平衡式)	+6 dBu ± 2 dB @ peak dev/ 1kHz
音頻調整範圍	45 dB
靜噪	Adjustable from 3 μV to 100 μV (combined with pilot tone)
線路/麥克風電平	20 dB, switchable
電源供應	DC 12 V/300 mA
尺寸	180(W) x 104(D) x 43(H) mm
重量	238 g
材質	Rugged ABS housing

■ HH10 手持式發射器

射頻輸出功率	10 mW
音頻傳輸範圍	80 to 16,000 Hz
音頻輸入(最大值)	-9 dBV (Max.)
麥克風類型	Dynamic
發射器聲音靈敏度調整範圍	0 / 10 dB / 20 dB
電源供應	2 AA size batteries, 1.5 V
使用時間	Approx. 10 hours
尺寸	266(L) x 55(Ø) mm
重量	approx. 208 g (battery included)
材質	Rugged ABS housing

■ AB20 腰掛式發射器

射頻輸出功率	10 mW
音頻傳輸範圍	50 to 16,000 Hz (Line) 80 to 16,000 Hz (Mic)
音頻輸入端	4pin Mini XLR
3% 非線性諧波失真係數時的一般輸入電壓 (線路/麥克風)	Typ. 560mV rms Mic/ Typ. 1.8V rms Line @20 dB Gain
發射器聲音靈敏度調整範圍	0 / 10 dB / 20 dB
電源供應	2 AA size batteries, 1.5 V
使用時間	Approx. 10 hours
尺寸	54(W) x 23(D) x 90(H) mm
重量	approx. 130 g (battery included)
材質	Metal housing

腰掛發射器配件



LM-20
領夾式麥克風

IC-20
樂器線纜

EC-20
音源延長線纜